



Hytera PD355 LF

Dünyanın ilk Dijital PMR 446 telsiz serisi

Hytera'nın yenilikçi, lisansız, el tipi mobil telsizleri dünyanın birincileri arasındaydı. Açık DMR standartlarında 446 MHz frekans aralığında çalışırlar

Kompakt tasarımı ve sezgisel kullanımı, bu telsizleri günlük işler için ideal bir arkadaş haline getirmektedir.



Telsiz

PD355LF Dijital PMR El Telsizi



Öne çıkan özellikler

Cazip ve çekici

Sık ve kompakt tasarımı ve sezgisel çalışması, günlük iletişimde PD355LF kullanım kolaylığı sağlar. toplam 160gr olup rahatlıkla taşınabilir ve hatta cebinizin içine kolayca siğabilir.

Dijital ve Analog kullanım

PD355LF ETSI Digital Mobil ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. Telsiz (DMR) standardında DMR Tier 1'e göre lisanssız çalışmayı destekler, aynı zamanda analogtan dijitalle kesintisiz bir geçiş sağlamak için analog teknolojiler ve sinyallerle de eşit şekilde çalışabilir.

Programlı 32 Kanal

Uygulanan dijital teknoloji sayesinde, 32 programlı kanal sunuyor. Bu kanallardan 16'sı analog ve 16 adet dijital olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır.

Entegre Anten

Benzersiz entegre anten tasarımı, geniş bir antenin karmaşası ve büyülüğu olmadan mükemmel sinyal ve kullanılabilirlik sağlar.

Düşük yatırım Hızlı başlangıç

Sadece lisanssız DMR cihazları sayısız fantastik özellikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital telsiz hayatına hızlı ve karmaşık olmayan bir başlangıç sunuyor.

Uzun bataraya performansı

Dijital modda, lityum-ion pil (2000 mAh) sayesinde, (5-5-90 çalışma döngüsünde) en az 12 saatlik çalışma süresiyle operasyonlarınızda kesintisiz iletişim imkanı sunar.

Ek fonksiyonlar

- Dual mode: analog ve dijital arasında geçiş yapabilme
- Bireysel çağrı, grup çağrı ve all call çağrı yapabilme
- IP54 koruma sınıfı
- Askeri standartları karşılar (MIL-STD-810 C/D/E/F/G)
- 64 karaktere kadar DMR mesajları destekleme
- 4 programlanabilir buton
- Mikro USB ile programlama ve şarj edilebilme
- Dijital ve analog kanalları aynı anda tarama yapabilir



GELİŞTİRİLMİŞ DAHİLİ ANTEN



AYDINLATMALI LCD EKRAN



MİKRO USB İLE ŞARJ VE PROGRAMLAMA

YÜKSEK BATARYA PERFORMANSI

Kutu içeriği



Lithium-ion baterya
(2000 mAh) BL2009



Şarj adaptörü
PS1044



Mikro USB şarj cihazı
(Micro USB)

Opsiyonel aksesuarlar



Program kablosu
(USB) PC69



Mikrofonlu kulaklık
EHS16



Kablosuz şarj ünitesi
POA113



El askı ipi RO01



Bel klipsi BC20/BC21

PD355LF

Frekans aralığı	UHF: 446,0 – 446,2 MHz
Desteklenen modlar	<ul style="list-style-type: none">• DMR Tier I (license-free DMR)• PMR446 analogue mobile radio• DMR Tier I in acc. with ETSI TS 102 361-1/2/3
Kanal kapasitesi	32
Zone	16
Bant genişliği	12.5 kHz (analog, dijital)
Battery ömrü (5-5-90 duty cycle)	yaklaşık. 12 saat (dijital)
Standart batarya	2000 mAh (lithium-ion battery)
Çıkış gücü	0.5 W
Frekans sapması	± 0.5 ppm
Anten empedansı	50 Ω
Dijital vocoder tipi	AMBE+2™
Çalışma gerilimi	3.7 V
Koruma sınıfı (IP)	IP54
Şok ve titreşim koruması	MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Çalışma sıcaklığı	- 30 °C to + 60 °C
Depolama sıcaklığı	- 40 °C to + 85 °C
Boyutlar (H x B x T)	123 x 58 x 23 mm
Ağırlık	yaklaşık. 160 gr

Tüm teknik bilgiler fabrikada ve ilgili standartlara uygun olarak belirlenmiştir.
Sürekli gelişim temelinde değişebilir.



Your Hytera Partner

Northera Haberleşme Çözümleri A.S



Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cad. Gümüşdere
Çıkmazı Sok. Concord İstanbul No: 1/E
C Blok Kat: 22 D:209 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 (216) 771 69 94
www.northera.com.tr



Hytera reserves the right to modify the product design and the specifications. In case of a printing error, Hytera does not accept any liability. All specifications are subject to change without notice.

Encryption features are optional and have to be configured separately. They are also subject to European export regulations.